

# LEDサイン ヴィーレ 取付説明書

## 表札付属品

- ・表札本体 ×1
- ・アンカー ×4
- ・表札取付用ビス ×4
- ・表札本体用ビス ×4
- ・取付台紙 ×1

## 取付に必要な工具

- ・ドリル (6.4mm)
- ・金槌
- ・プラスドライバー
- ・電光ペンチ
- ・結線端子 等

## ⚠注意

- ・本製品は電気製品であり、永久に点灯し続ける製品ではありません。
- ・施工の際はメンテナンスを考慮した施工を行って下さい。
- ・防水のため、結線部分には自己融着テープを引き延ばしながら巻き付けて下さい。
- ・むやみに改造・分解等を行わないで下さい。
- ・本製品は12V仕様です。表札から出ているコード終端を直接100Vに直結しないようご注意ください。
- ・地中、壁面への配線の場合はLED表札のコードを電線保護管に通し、不乾性パテで止水処理を行って下さい。

※その他現場に合わせて必要な道具はご用意下さい。

① 12V電源を表札取付位置に配線します。  
 ※必ずトランスを使用し、100V電源を12Vに変圧して下さい。

表札までの配線は現場で手配願います。  
 表札本体には30cmのコードしか出ていません100V

(配線イメージ)

② 表札取付位置の設定  
 ※取付の際はメンテナンスを考慮した施工をお願い致します。

台紙を利用し、取付位置のマーキングを行います。  
 ビスの穴位置は4箇所になります。

③ マーキングした箇所にドリルで穴をあけます。

④ 穴にアンカーを打ち込みます。

⑤ 本体ベース部分の固定  
 ベース部分下側(A)から上側(B)の順に付属のビスで固定して下さい  
 (上下それぞれ各2ヶ所ずつ)。

上側(B) ...

下側(A) ...

⑥ 表札本体と12V電源を結線して下さい。

※表札側のLEDから出ている線(白:+,黒:-)と壁側からのDC線の+線と-線を確認の上、間違わないように配線して下さい。  
 防水のため、結線部分には自己融着テープを引き延ばし巻き付けて下さい。

⑦ 本体の固定  
 ※カバー部分を上下の本体ベース部分に被せる様に取り付け、上下それぞれ左右側面2箇所を表札本体用ビスで固定します。

⑧ 点灯チェックは必ず実施して下さい。

※この製品は耐塩仕様ではありません。塩害地域で使用しますと早期に錆・腐食などが生じる可能性があります。